


COMMO

Инструкция на зарядное устройство



COMMO 100W STATION CHARGER

Модель: Y100-TNC-ACW

Y100-TNC-ACG

Назначение: устройство для зарядки аккумуляторов портативных устройств от электрической сети переменного тока.

Характеристики и параметры изделия:

Размер изделия: 85 x 85 x 23,3 мм

Вес изделия: 200 гр

Условия хранения:

Температура: от -20 °C до + 85 °C

Влажность: от 10% до 90% относительной влажности (без конденсации)

Комплектация

- Зарядное устройство USB – 1 шт.
- Инструкция пользователя – 1 шт.

Спецификация:

Входное напряжение:	AC 100–240В, 50Hz– 60Hz, 2.5A
Выход: USB-C1/C2:	PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–3А, 15В–3А, 20В–5А (Max 100Вт) (PPS: 3.3–21.0В 4.75А)
USB-C3:	PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–3А, 15В–3А, 20В–3.25А (Max 65Вт) (PPS: 3.3–11.0В 5А)
USB-A1:	QC: 5В–3А, 9В–2А, 12В–1.5А (Max 18Вт)
USB-C1 + C2/C3:	C1 PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–3А, 15В–3А, 20В–3.25А (PPS: 3.3–11.0В 5А) + C2/C3 PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–2.5А, 15В–2А, 20В–1.75А (PPS: 3.3–11.0В 3А) (65Вт+35Вт)
USB-C1/C2 + A1:	C1/C2 PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–3А, 15В–3А, 20В–3.25А (PPS: 3.3–11.0В 5А) + A1 QC: 5В–3А, 9В–2А, 12В–1.5А (65Вт + 18Вт)
USB-C2 + C3:	C2 PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–3А, 15В–3А, 20В–3.25А (PPS: 3.3–11.0В 5А) + C3 PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–2.5А, 15В–2А, 20В–1.75А (PPS: 3.3–11.0В 3А) (65Вт + 35Вт)
USB-C3 + A1:	C3 PD: 5В–1.5А + A1 QC: 5В–1.5А (7.5Вт + 7.5Вт)
USB-C1 + C2 + C3:	C1 PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–3А, 15В–3А, 20В–2.25А (PPS: 3.3–11.0В 5А) + C2 PD: 5В–3А, 9В–3А, 12В–2.5А, 15В–2А, 20В–1.75А (PPS: 3.3–11.0В 3А) + C3 PD: 5В–3А, 9В–2.22А, 12В–1.67А (PPS: 3.3–11.0В 2.2А) (45Вт + 35Вт + 20Вт)

USB-C1 + C2 + A1: C1 PD: 5B---3A, 9B---3A, 12B---3A, 15B---3A, 20B---2.25A (PPS: 3.3–11.0B 5A) + C2 PD: 5B---3A, 9B---3A, 12B---2.5A, 15B---2A, 20B---1.75A (PPS: 3.3–11.0B 3A) + A1 QC: 5B---3A, 9B---2A, 12B---1.5A (45Вт + 35Вт + 18Вт)

USB-C1/C2 + C3 + A1: C1 PD: 5B---3A, 9B---3A, 12B---3A, 15B---3A 20B/3.25A (PPS: 3.3–11.0B 5A) + C3 PD: 5B---1.5A + A1QC: 5B/1.5A (65Вт+7.5Вт+7.5Вт)

USB-C1 + C2 + C3 + A1: C1 PD: 5B---3A, 9B---3A, 12B---3A, 15B---3A, 20B---2.25A (PPS: 3.3–11.0B 5A) + C2 PD: 5B---3A, 9B---3A, 12B---2.5A, 15B---2A, 20B---1.75A (PPS: 3.3–11.0B 3A) + C3 PD: 5B---1.5A + A1 QC: 5B---1.5A (45Вт + 35Вт + 7.5Вт + 7.5Вт)

Общая мощность: 100Вт

Средняя рабочая эффективность — 84,03%

Эффективность при малой нагрузке (10%) — 79,03%

Потребляемая мощность без нагрузки — 0,075 Вт

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011


«О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

*Технические характеристики и параметры изделия, приведенные в настоящей инструкции, справочные и не могут служить основанием для претензий.



Использование устройства

1. Подключите зарядное устройство к электрической сети
2. Подключите кабель USB для зарядки смартфона к USB-разъёму адаптера питания



Распределение мощности

1.



USB-C1/C2 Max 100Вт

2.



USB-C3 Max 65Вт

3.



USB-A Max 18Вт

4.



USB-C1 65Bt

+



USB-C2/C3 35Bt

5.



USB-C1/C2 65Bt

+



USB-A 18Bt

6.



USB-C1 65Bt

+



USB-C2 35Bt

+



USB-A 18Bt

7.



USB-C1 45Bt

+



USB-C2 35Bt

+



USB-C2 7.5Bt

+



USB-A 7.5Bt

Правила безопасной эксплуатации

1. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов
2. Используйте устройство только с ИТ-оборудованием
3. Максимальная температура воздуха во время использования устройства не должна превышать 35 °C
4. Не ставьте на устройство источники открытого огня, например, свечи
5. Отключайте устройство от электросети, вынимая штекер переменного тока из розетки или отсоединяя кабель питания от устройства
6. Розетка должна быть установлена возле оборудования в доступном месте
7. Не используйте изделие в промышленных, медицинских или производственных целях
8. Если вы хотите очистить устройство, используйте только сухую ткань или щетку
9. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь него
10. Не подвергайте изделие механическим нагрузкам, способным привести к повреждениям изделия
11. Не используйте при видимых повреждениях изделия
12. Не пользуйтесь заведомо неисправным устройством
13. В случае повреждения кабеля или штекера устройство необходимо утилизировать
14. Специалисты сервисного центра не производят ремонт источника питания в случае его повреждения или брака одного из компонентов (устройство можно утилизировать)

Для быстрой и безопасной зарядки используйте кабель COMMO, оригинальный кабель вашего устройства или другой, сертифицированный производителем, кабель (например, MFI).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на это изделие составляет 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и правил безопасности. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Утилизация

Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Его нужно утилизировать. Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.



Изготовлено в Китае

Изготовитель: Интертех Сервисез АГ.

Адрес: Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария.

Импортёр и организация, принимающая претензии покупателей на территории РФ: ООО «Маркет.Трейд»,

Адрес: 121099, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8
info@commo.ru

Дату изготовления см. на упаковке изделия.

Срок службы: 3 года

www.commo.ru